



# Autobatterie-Ladegerät Art.-Nr. 36.197 & Art.-Nr. 36.198

## 1. Allgemeine Beschreibung

- (1) Die Ladegeräte der Serie HB sind einfach in der Bedienung, sicher in der Anwendung und haben eine hohe Gesamtleistung. (Wichtig: Die Ladegeräte der Serie HB-1206S-GS/36.198 können auf 6V oder 12V eingestellt werden, so dass sie in der Lage sind, 6V-Batterien oder 12V-Batterien aufzuladen. Wenn Sie beispielsweise eine 6V-Batterie aufladen möchten, brauchen Sie nur den Wahlschalter am Ladegerät auf die 6V-Position zu stellen.)
- (2) Sollte es während des Ladevorgangs zu einer Überladung kommen, so hält das Ladegerät dank seiner speziellen Überlade-Schutzvorrichtung den Strom und die Spannung auf dem gewünschten Niveau konstant.
- (3) Falls es zu einem Kurzschluss kommt, schaltet sich das Ladegerät automatisch aus und ist nach ein bis zwei Minuten wieder betriebsbereit.
- (4) Der Ausgangsstrom des Ladegeräts ist ein stationärer Strom, wodurch das Ladegerät gut gegen eventuelle Stromschwankungen geschützt ist. Im Vergleich mit der Aufladung durch eine Lichtmaschine dauert die Aufladung Ihrer Fahrzeugbatterie nur 3-4 Stunden.
- (5) Ladestandanzeige: Das Gerät besitzt verschiedene Kontrollleuchten, die in verschiedenen Stärken leuchten. Je heller die Lampe aufleuchtet, desto weniger Strom wird während des Ladevorgangs benötigt:

Bei der Serie HB-1204-GS/36.197 leuchten bei Anschluss an die Batterie alle Kontrollleuchten.

Je nach Ladestatus erlischt die jeweilige Kontrollleuchte. Leuchtet nur noch die 100%-Kontrollleuchte ist der Ladevorgang beendet.

Bei der Serie HB-1206-GS/36.198 leuchten bei Anschluss an die Batterie alle Kontrollleuchten von Minimum bis Maximum. Je nach Ladestatus erlischt die jeweilige Kontrollleuchte. Leuchtet nur noch die linke Maximum-Kontrollleuchte ist der Ladevorgang beendet.

## 2. Technische Parameter

**Modell:** HB-1204-GS/36.197  
**Eingang:** 230V AC 50Hz 51W  
**Ausgang:** 12V DC 2.8A

**Modell:** HB-1206S-GS/36.198  
**Eingang:** 230V AC 50Hz 64W  
**Ausgang:** 6V DC 3.52A  
12V DC 3.52A

## 3. Bedienungsanleitung

Die Benutzung des Ladegeräts ist sehr einfach und bequem. Stecken Sie die rote Klipsvorrichtung an den positiven Pol der Batterie (mit + gekennzeichnet) und die schwarze Klipsvorrichtung an den negativen Pol (mit - gekennzeichnet) und schließen Sie das Gerät dann ans Stromnetz an. Die Batterie wird nun geladen.

## 4. Wichtige Bedienungshinweise

- (1) Bei Inbetriebnahme des Geräts muss der Wechselstrom 220 – 240V betragen.
- (2) Die rote und schwarze Klipsvorrichtung sollte während des Ladevorgangs nicht berührt werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- (3) Bitte bewahren sie das Ladegerät an einem gut durchlüfteten, trockenen Ort auf und nicht in der Nähe von Leuchtquellen.



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
www.filmer.de

## 5. Garantieerklärung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie gemäß den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

### Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes, nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Komplett oder teilweise demontierte Geräte

## 6. Warnung

- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Keine normale Batterien aufladen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Bei Beschädigung des Gehäuses darf das Netzgerät nicht weiter verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Batterieklemme, die nicht an das Fahrgestell angeschlossen ist, ist zuerst anzuschließen. Der andere Anschluss ist zur Karosserie herzustellen, entfernt von der Batterie und der Benzinleitung. Dann wird das Batterieladegerät an das Versorgungsnetz angeschlossen.
- Nach dem Laden ist das Batterieladegerät vom Versorgungsnetz zu trennen. Danach wird der Anschluss zur Karosserie und dann der zur Batterie entfernt.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Verbindungen zur Batterie geschlossen oder geöffnet werden.
- **Warnung: Explosive Gase, Vermeiden Sie offene Flammen und Funken und stellen Sie ausreichende Lüftung während des Ladevorgangs sicher.**

## 7. Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.



Schutzklasse II



Nur zur Verwendung in Innenräumen.